



- Entrer la donnée complémentaire. Cette saisie est demandée par le serveur et peut être optionnelle.
- Insérer la carte à puce du client
- Sélectionner le mode de paiement de la 1ere échéance (suivant la carte du porteur) et valider
- Sélectionner l'option et valider
- L'application CB effectue le paiement de la 1^{ère} échéance.
- Saisie du code confidentiel et valider
- Appel pour autorisation
- Edition des 2 tickets de paiement BANCAIRE
- Retrait de la carte
- Retour à l'application AURORE
- Le paiement CB est accepté
- Appel du serveur CETELEM
- La transaction est acceptée
- Le terminal édite les tickets client, commerçant et contrat.

Effectuer une transaction d'AVOIR N x CB



- Etape 1 :** Ecran d'accueil / Menu / APPLICATION/ AURORE / 2.AVOIR
- Etape 2**
- Menu AURORE /Sélectionner **Debit NxCB**
 - Entrer le code commerçant (1390) et valider
 - Saisir le montant de la transaction
 - Passer la carte client à piste ou insérer la carte à puce
 - Sélectionner l'application



- APPEL du serveur CETELEM
- N° autorisation de la transaction initiale si besoin et valider
- La transaction est acceptée
- Le terminal édite les tickets client, commerçant et contrat.
- Retirer la carte client

Duplicata



- Etape 1 :** Ecran d'accueil / Menu / APPLICATION / AURORE
- Etape 2 :** Sélectionner **3. DUPLICATA**
- Sélectionner le type de duplicata TOUS permet d'éditer tous les tickets disponibles
- Le ticket n'est pas disponible : la dernière transaction n'est pas AURORE
la dernière transaction ne possède pas ce type

Total



- Etape 1 :** Ecran d'accueil / Menu / APPLICATION / AURORE
- Etape 2 :** Sélectionner **4. TOTAL**
- Impression des totaux
 - Effacement ou garde des totaux
- ABANDON : les totaux sont conservés
VALID : les totaux sont effacés
Remarque : les totaux sont automatiquement édités et effacés lors d'un téléparamétrage.

Téléparamétrage

- Etape 1 :** Ecran d'accueil / Menu / APPLICATION / AURORE
- Etape 2 :** Sélectionner **5. TELEPARAMETRAGE**
- La fonction édite les totaux, les efface puis appelle le serveur CETELEM pour effectuer son paramétrage.

Paramètres

- Etape 1 :** Ecran d'accueil / Menu / APPLICATION / AURORE
- Etape 2 :** Sélectionner **6. PARAMETRES**
- Ce menu propose l'impression de différents tickets disponibles dans l'application ou la visualisation de différents paramètres disponibles dans l'application.

Liste des Raccourcis

Vous pouvez imprimer la liste des raccourcis disponibles en appuyant, à partir de l'écran de veille , sur # puis sur

Verifone®

GAMME VX

V/OS



MEMO UTILISATEUR
CB ENSEIGNE (PNF, AURORE)

Attention : Nouvelles adresses

- SI CHOIX type de PAD = EBA ou EMA

PAD TELEPARAM

0811900059

Saisir le numéro de téléphone du PAD d'accès au serveur Cetelem (20 caractères numériques au maximum) puis valider.

NO CENTRE

19637518000277

N° de centre (adresse X.25) du serveur Cetelem puis valider.

- SI CHOIX type de PAD = IP

ADRESSE IP

194.50.38.6

Saisir l'adresse IP du serveur Cetelem puis valiser. Attention : la saisie s'effectue façon « SMS ».

PORT

4486 (5 chiffres max.)

Saisir le port du serveur puis valider.

Effectuer une transaction de Débit Distribution



- A partir de l'écran d'accueil, saisir directement le montant de la transaction. La monnaie par défaut (ex. L'euro "EUR") est automatiquement sélectionnée et valider



- pour valider le montant
- pour ressaisir le montant
- pour abandonner la transaction



- Insérer la carte client ou la passer dans le lecteur à piste ou saisie manuelle du numéro de carte client en fonction des applications présentes sur le terminal.



- Sélectionner l'application AURORE avec les touches T2 ou T3 puis valider



- Sélectionner l'option choisie
- Le montant de la transaction s'affiche

Saisie du code confidentiel par le client pour les cartes à puce.

Cette saisie peut être effectuée sur le Pinpad client.

- Après la demande d'autorisation, le terminal indique que la transaction est accordée. Valider
- Edition de 2 tickets pour le client et le commerçant. Retirer la carte

Effectuer une transaction d'Avoir Distribution



Etape 1

- A partir de l'écran d'accueil, appuyer sur le PAD (Menu) puis valider la touche 2. APPLICATION

- Dans le menu APPLICATION, sélectionner AURORE avec les touches TF ou et valider

- Menu AURORE, sélectionner 2.AVOIR

Etape 2

- Sélectionner Aurore et valider

- Entrer le code commerçant (1390) et valider

- Saisir le montant de la transaction et valider

- Passer la carte client à piste ou insérer la carte à puce

- Sélectionner l'application AURORE et valider



- Sélectionner l'option et valider

- Entrer la donnée complémentaire si besoin.

- Appel du serveur CETELEM

- La transaction est acceptée
Le terminal édite les tickets client, commerçant et contrat.

- Retirer la carte client.

Effectuer une transaction DEBIT N x CB



- Avant de saisir le montant à débiter, à partir de l'écran de veille, appuyer sur la touche pour accéder au menu principal

- Appuyer sur la touche 2. pour accéder au menu APPLICATION

- Sélectionner AURORE avec la touche TF2 ou TF4 en déroulant le menu et valider

- Sélectionner 1. NxCB avec la touche 1 ou valider

- Confirmer Débit NxCB en validant une seconde fois

- Saisir le montant de la transaction puis valider

- Passer la carte du client pour lecture de la piste ISO

- Si saisie manuelle, choix de la civilité avec les touches TF et :

Entrer les noms prénoms tels que embossés sur la carte et valider

- Entrer la date de naissance du client et valider